

415mm

95 mm

## Наушники realme Buds Air

Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием продукта.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА & КОМПЛЕКТАЦИЯ

**Зарядный блок**

**Наушники**

Руководство пользователя

Кабель зарядки Type-C

### ИНСТРУКЦИЯ

**Запуск**  
При включении зарядного блока наушники включатся автоматически.

**Выключение**  
Когда наушники помещаются в зарядный блок и крышка блока закрывается, наушники автоматически отсоединяются и выключаются.

**Зарядка**  
**Зарядка наушников:** Наушники помещаются в зарядный блок и автоматически переходят в состояние зарядки.  
**Зарядный блок:** Для зарядки используется USB кабель из комплекта или беспроводная зарядка стандарта Qi\*

**Проверка питания зарядного блока**  
Откройте зарядный блок, если он полностью заряжен, зеленый индикатор загорится в течение 3 секунд;  
Если уровень заряда средний, желтый индикатор будет гореть 3 секунды; При низком уровне заряда будет мигать красный индикатор.

**Во время процесса зарядки зарядного блока:**  
Если уровень заряда составляет менее одной трети, то мигает красный свет; Если уровень заряда превышает одну треть и меньше двух третей, то мигает желтый индикатор; Если уровень заряда превышает две трети, то мигает зеленый свет; Зеленый свет всегда горит при полном уровне заряда.

\*Беспроводная зарядка стандарта Qi в комплект не входит

### ИНСТРУКЦИЯ

**Сопряжение Bluetooth**  
**Сопряжение наушников и телефона:** Оба наушника находятся в зарядном блоке, откройте зарядный блок, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 3 секунд, наушники войдут в состояние сопряжения, зеленый индикатор зарядного блока будет мигать в течение 10 секунд, а затем погаснет.  
Когда наушники сопряжены, включите устройство Bluetooth для поиска, найдите наушники realme, а затем нажмите на соединение.

**Автоматическое повторное подключение:**  
Находясь в зарядном блоке, наушники будут автоматически подключаться к предыдущему устройству сопряжения при открытии крышки.

**Управление**  
**Два нажатия области сенсора:** ответ на звонок, воспроизведение/остановка музыки  
**Три нажатия области сенсора:** переход на следующую песню  
**Удержание области сенсора в течение 2 секунд:** сброс вызова  
**Нажатие области сенсора во время входящего звонка:** отклонить вызов  
**Удержание области сенсора в течение 2 секунд, на двух наушниках одновременно:** вход и выход из игрового режима  
**Удержание области сенсора в течение 2 секунд в режиме ожидания и режиме воспроизведения:** запуск голосового помощника

**Обнаружение ношения:**  
При воспроизведении музыки снимите наушники, музыка автоматически остановится, снова наденьте наушники и музыка возобновится.  
Область сенсора эффективна только при ношении и выключена при снятии наушников.

**Сброс к заводским настройкам**  
Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 10 секунд, настройки соединения будут обнулены и заводские настройки восстановлены.

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Назначение	RMA201-L, RMA201-M, RMA201-R
Интерфейс зарядного блока	Type-C
Беспроводная зарядка зарядного блока	Поддержка стандартного беспроводного зарядного устройства Qi (приобретается отдельно)
Полное время работы наушников вместе с зарядным блоком	3 часа*
Весь срок службы батареи, совместимый с зарядным блоком	17 часов*
Время зарядки	2 часа
Версия Bluetooth	Bluetooth 5.0
Протокол Bluetooth	HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Кодек Bluetooth	SBC / AAC
Расстояние связи	10м
Максимальная радиочастотная мощность наушников	0.5 дБм (левый) 0 дБм (правый)
Наушник	2402-2480 МГц

\* Время автономной работы при воспроизведении 3 часов музыки при 50% громкости, продолжительности разговора - 15 часов. Фактическое время работы может отличаться для разных сценариев использования.

83 mm

### ГАРАНТИЯ

Благодарим Вас за выбор аксессуаров realme. Мы предоставим Вам услуги, соответствующие стандартам, указанным в политике гарантийного обслуживания.

**Гарантийное покрытие и ограничения:**

- Для получения более подробной информации о нашей гарантийной политике, пожалуйста, посетите <https://www.realme.com>.
- Гарантийное обслуживание действует только при стандартном использовании. Искусственные повреждения, а также любая из следующих ситуаций аннулируют гарантию:

- Гарантия истекла.
- Самостоятельная разборка, ремонт или модификация продукта, а также нарушение инструкции по эксплуатации.
- Ущерб, вызванный непреодолимой силой (наводнение, землетрясение, молния и т. д.)
- Нет действительного чека на покупку (накладные или квитанции о покупке и т. д.)
- Естественный износ.
- Проблемы, не связанные с качеством продукта.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за использование данного продукта. Для выполнения гарантийных обязательств, пожалуйста, прочитайте и заполните гарантийный талон.

**Информация о пользователе**

Имя: \_\_\_\_\_

Номер телефона: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

**Информация о продукте**

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

**Информация о дилере**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Название дилера: \_\_\_\_\_

Адрес дилера: \_\_\_\_\_

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Избегайте воздействия жидкости и окружающей среды с высокой влажностью.
- Избегайте падений, сдавливания или опрокидывания во избежание повреждения.
- Избегайте контакта с сильными магнитами для предотвращения размагничивания магнитных вкладышей.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь разобрать устройство. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки за помощью.
- В целях вашей безопасности, пожалуйста, не используйте во время езды на мотоцикле или велосипеде, вождения или перехода через дорогу.
- В целях сохранения здоровья избегайте слушания на высокой громкости в течение длительных периодов.
- Информация о сертификации продукта должна быть чистой.

Корпорация «Realme Chongqing Mobile Telecommunications» заявляет, что радиооборудование типа RMA201-L, RMA201-M, RMA201-R соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации ЕС о соответствии доступен по следующему адресу: [www.realme.com](http://www.realme.com)

Данный символ на устройстве, батарее (если они есть) и/или упаковке указывает на то, что устройство и его электрические аксессуары (например, наушники, адаптер или кабель) и батареи (при наличии) должны утилизироваться, как бытовой мусор.

Соответствует требованиям ТР ТС №020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций Таможенного союза: [//tsa.gov.ru/](http://tsa.gov.ru/)

Гарантийный срок: 12 месяцев.

**Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.**  
No.178 Yulong Avenue, Yufengshan,  
Yubei District, Chongqing.

ВЕР 3.0